



Fernbedienung mit Glasoberfläche für CASAMBI-Netzwerke
 Remote control with glass surface for CASAMBI networks

NEW!



CASAMBI
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	schwarz <i>black</i>	weiß <i>white</i>	graue <i>grey</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808856	808857	808858
Typ <i>Type</i>	RCG4BTBAB	RCG4BTBAW	RCG4BTBAGR
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 30 Meter <i>up to 30 meters</i>		
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	+10..+30 °C		
Batterie <i>Battery</i>	3,3 Vdc CR 2430 Lithium-Ion		
Stromaufnahme <i>Current draw</i>	max. 5 µA		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	89 x 89 x 9,8 mm		

- Edle Fernbedienung mit Glasoberfläche und Aluminiumgehäuse zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- 4 kapazitive Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone/Tablet und kostenloser CASAMBI-App
- Lebensdauer der Batterie ca. 1 Jahr, abhängig vom Gebrauch
- Schalter sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nicht geeignet für Räume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, da dies zu Fehlauflösungen führen kann.

- Noble remote control with glass surface and aluminum housing for controlling devices inside CASAMBI networks
- 4 capacitive sensor fields for free programming (control of lights, scenes, colours...)
- Programming takes place via smartphone / tablet and free CASAMBI app
- Battery lifetime ca. 1 year, depends on the usage
- Switch should be protected from direct sunlight. Not suitable for rooms with very high humidity or temperature, as this can lead to false triggering.

