

## Casambi Dali Interface Platine (ASA)

### Casambi Dali Interface circuit board (ASA)



<b>Artikelnummer</b>	<b>Part no.</b>	<b>801879</b>
<b>Typ</b>	<b>Type</b>	<b>IU-ASA-LR</b>
Eingangsspannung	Input voltage	220..240 Vac; 50 Hz
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm
Signalstrom DALI	Signal current DALI	max. 20 mA
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	60 °C
Abmessungen	Dimensions	39 x 32 x 17 mm

- Casambi Schnittstelle für DALI-Betriebsgeräte
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar
- Vielseitig nutzbar durch einstellbare Profile, unterstützt DALI DT6 & DT8
- Long Range Modus möglich
- Bis zu 10 Dali Teilnehmer ansteuerbar
- Für 0,75-1,5mm<sup>2</sup> Leiter

- Casambi interface for DALI driver
- Configurable with the CASAMBI app
- Versatile thanks to adjustable profiles, supports DALI DT6 & DT8
- Long range mode possible
- Up to 10 Dali participants can be controlled
- For 0.75-1.5 mm<sup>2</sup> conductors