


Fernbedinung 8-fach, batterielos für CASAMBI-Netzwerke

Remote control 8-way, battery free for CASAMBI networks





CE CASAMBI		glatt plain
Artikelnummer	Part no.	808925
Тур	Туре	RC8EBT
Funkfrequenz	Radio frequency	2,42,483 GHz; 4 dBm
Reichweite	Range	bis zu 10 m in einem Raum up to 10 m in the same room
Geschätzte Lebensdauer	Estimated lifetime	50.000 Schaltvorgänge actuations
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20+65 °C
Abmessungen	Dimensions	186,2 x 49 x 16 mm

- Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Erstprogrammierung muss per Smart-Geräten mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!
- Bis zu 8 frei programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe,...)
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Auf Wunsch können die Tasten mit anderen Symbolen gekennzeichnet werden. Gerne beraten wir Sie hierzu.

- Remote control for controlling devices inside CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Initial programming must be done using smart devices with an NFC interface and the CASAMBI app!
- Up to 8 freely programmable buttons (dimming, scenes, colour,...)
- The energy for the radio signal arises when pressing the button, by an electrodynamic energy generator; therefore no battery is needed, maintenance free
- Wall bracket included
- If desired, the buttons can be marked with other symbols. We are happy to assist you.